

PLC 特殊內部輔助繼電器

PLC 特殊內部輔助繼電器可分為兩種型式：

1. 只有接點沒有線圈

M8000：PLC 開關切至 RUN 時，M8000 接點就一直保持 ON。

M8001：PLC 開關切至 RUN 時，M8001 接點就一直保持 OFF。

M8002：PLC 開關切至 RUN 時，接點會接通一個掃描週期的時間。

M8012：PLC 開關切至 RUN 時，會產生 0.1 秒的時鐘脈波。

2. 只有線圈沒有接點

M8030：當 M8030=ON 時，即使電池電力不足的情況下，「BATT.」指示燈也不會亮。

M8033：當 M8033=ON 時，PLC 由 RUN→STOP 時，T、C、D 的現在值全部被保持住。

M8034：當 M8034=ON 時，PLC 的外部輸出全部被禁止(OFF)。

M8040：當 M8040=ON 時，PLC 的狀態(Sn)轉移被禁止(Disable)。